
410 x 550
SP ZOZ WSS NR 3
W RYBNIKU
PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW
RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA
SKALA 1:50
ZAKRES OPRACOWANIA
MAGAZYN LEKÓW 31,80M2
MAGAZYN LEKÓW 30,60m2
KORYTARZ
1 KORYTARZ
2 POKÓJ BIUROWY
3 KORYTARZ
4 POM. PRZYJM. I ROZPAK.
5 ŚLUZA
6 ŚLUZA
7 PRACOWNIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH
8 POM. WYDAW.
MONTAŻ NAŚCIENNY
OPRAWY:
2 szt. TRILUX ACURO 114 01 (16,0 W, 1x T5 14 W E)
6 szt. TRILUX CETRIS 625 RSV 314 E CETRIS (3x T5 14W E)
6 szt. TRILUX ENTERIO M73 OA 414 E ENTERIO (4x T5 14W E)
14 szt. TRILUX FIDESCA-SD 600 M 414/24 (24W) E FIDESCA (4x T5 24W E)
2 szt. TRILUX DECA WD3 3TCL24 E DECA (81,0 W)
1 szt. Oprawa kierunkowa Prymat/Crystal/Profil CT J LED mocowanie naścienne, na ciemno
6 szt. MODUŁ AWARYJNY 1h
LEGENDA:
PUSZKA INSTALACYJNA pt
WENTYLATOR, SILNIK ELEKTRYCZNY
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. (SZCZELNY)
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZNIKOWY (SZCZELNY)
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY (SZCZELNY)
ŁĄCZNIK KONTROLNY UNIWERSALNY Z LAMPKĄ SYGNALIZUJĄCĄ ZAŁĄCZENIE
PRZYCISK DZWONKOWY (SZCZELNY)
ŁĄCZNIK 3 - BIEGUNOWY (SZCZELNY)
WYPUST DLA PRZYŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO URZĄDZENIA
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904 z 2000r.)
ARCHIMED
TERESA STRZYŻ
30-019 KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21
OBIEKT SP ZOZ WSS Nr 3 w RYBNIKU Ul. ENERGETYKÓW 46, 44 - 200 RYBNIK
TEMAT PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE - RZUT PARTERU
SKALA 1:50
NUMER RYS. 1
FAZA PB + PW
DATA 03.2012
PROJEKTOWAŁ inż. Krzysztof DOMAGALIK elektryczna 602/87
OPRACOWAŁ inż. Krzysztof BURCZAK elektryczna 123/E/1528/05
SPRAWDZIŁ mgr inż. Włodzimierz FIKS elektryczna 48/90/Wł.
UWAGA: WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I TECHNOLOGII


410 x 550
SP ZOZ WSS NR 3
W RYBNIKU
PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW
RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA
SKALA 1:50
ZAKRES OPRACOWANIA
WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE TRASY KABLOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PROWADZIĆ Z ISTNIEJĄCEJ TABLICY ELEKTRYCZNEJ TO 04, TS 04, TR 04
LEGENDA:
PUSZKA INSTALACYJNA pt
WENTYLATOR, SILNIK ELEKTRYCZNY
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. (SZCZELNY)
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZNIKOWY (SZCZELNY)
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY (SZCZELNY)
ŁĄCZNIK KONTROLNY UNIWERSALNY Z LAMPKĄ SYGNALIZUJĄCĄ ZAŁĄCZENIE
PRZYCISK DZWONKOWY (SZCZELNY)
ŁĄCZNIK 3 - BIEGUNOWY (SZCZELNY)
WYPUST DLA PRZYŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO URZĄDZENIA
GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)
PODWÓJNE GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)
GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM 3-FAZ. (SZCZELNE)
GNIAZDO WYRÓWNANIA POTENCJAŁU
UZIEMIENIE POSADZKI ANTYELEKTROSTATYCZNEJ
TABLICZKA STERUJĄCA WENTYLATORA
ZAŁĄCZANIE WENTYLATORA OD OŚWIETLENIA
PODŁĄCZENIE NAPĘDU DRZWI AUTOMATYCZNYCH
ARCHIMED
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBWODY 230~V/400~V - RZUT PARTERU
SKALA 1:50
NUMER RYS. 2
DATA 03.2012


410 x 550
SP ZOZ WSS NR 3
W RYBNIKU
PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW
RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA
SKALA 1:50
UWAGA:
1. ROZMIESZCZENIE CZUJEK DYMU NA RYSUNKU JEST SCHEMATYCZNE I W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONE
2. CZUJKI DYMU NALEŻY ZAINSTALOWAĆ PO WYKONANIU INSTALACJI KLIMA - WENT ORAZ PO MONTAŻU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
3. W CZASIE MONTAŻU CZUJEK PPOŻ NALEŻY WZIĄŚĆ POD UWAGĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY:
- ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY CZUJKĄ OPTYCZNĄ A NAJDALSZYM MIEJSCEM NA STROPIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 7,5m. CZUJKA TEMPERATUROWA 5 m. W ROZLEGŁYCH PRZESTRZENIACH CZUJKI NALEŻY ROZMIESZCZAĆ PO WCZEŚNIEJSZYM GRAFICZNYM ROZRYSOWANIU
- ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY CZUJKĄ A ŚCIANĄ NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 0,5 m
- ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY CZUJKĄ A OTWOREM NAWIEWNYM INSTALACJI KLIMA - WENT NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 1,5 m
- DLA CZUJEK DYMU MONTOWANYCH W PRZESTRZENIACH MIĘDZYSTROPOWYCH WSKAŹNIKI ICH ZADZIAŁANIA WYPROWADZIĆ NA SUFIT PODWIESZANY
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE USZCZELNIAĆ MASĄ OGNIOODPORNĄ ZGODNIE Z WARTOŚCIĄ EI PRZEGRODY
- NORMATYWNE WYSOKOŚCI MONTAŻU PRZYCISKÓW ROP 1,2 - 1,6 m NAD POZIOMEM PODŁOGI
- MONTAŻ I PODŁĄCZENIE INSTALACJI POŻAROWEJ MOŻE WYKONAĆ TYLKO WYSPECJALIZOWANA FIRMA
ISTNIEJĄCA INSTALACJA INTERKOMOWA ODTWORZYĆ PO UZGODNIENIACH Z INWESTOREM
MODUŁ KONTROLNO STERUJĄCY PRZESTRZEŃ MIĘDZYSTROPOWA
PETLA 163 WG DOKUMENTACJI PPOŻ
ZASILACZ SYSTEMOWY PRZESTRZEŃ MIĘDZYSTROPOWA
UNIFON
LEGENDA:
CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA DYMU Z GNIAZDEM ADRESOWALNYM I WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA
CZUJKA OPTYCZNA DYMU Z GNIAZDEM ADRESOWALNYM
ZESTAW KASETY WYWOŁAWCZEJ Z KLAWIATURĄ SZYFRUJĄCĄ
RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY REWERSYJNY
RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY REWERSYJNY Z PAMIĘCIĄ JEDNEGO OTWARCIA
RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY
GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE 2x RJ 45 cat 5
PRZYCISK DZWONKOWY
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY - BLOKUJE OTWARCIE DRZWI BEZ ZAMKNIĘCIA PRZECIWNYCH
ZASILACZ BUFOROWY 230 V~/12 V DC / 3 A Z AKUMULATOREM 7 Ah
MODUŁ STERUJĄCY
UWAGA:
INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU JEST FIZYCZNIE EKSPLOATOWANA W BUDYNKU. NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH ZINWENTARYZOWAĆ PĘTLE DOZOROWE. ELEMENTY SKŁADOWE PĘTLI JAK CZUJKI, ROP-y, SYRENY ALARMOWE NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, A LINIE PĘTLI SKROSOWAĆ TAK ABY INSTALACJA BYŁA SPRAWNA TECHNICZNIE PODCZAS REMONTU.
ZDEMONTOWANE ELEMENTY NALEŻY W TRAKCIE PRAC MONTAŻOWYCH W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PONOWNIE WYKORZYSTAĆ.
ARCHIMED
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJE TELETECHNICZNE - PPOŻ. SIEĆ STRUKTURALNA, KD - RZUT PARTERU
SKALA 1:50
NUMER RYS. 4
DATA 03.2012


297 x 420
TABLICA TO 04
TABLICA TS 04
TABLICA TR 04
TN-S
L1, L2, L3, N, PE 230 V 50 Hz
P304-25-30-AC
S 301 B-10
S 301 B-6
S 301 B-16
S301 B-6
R 323 25
POM. Nr 5, 6, 7 LAMPY BAKTERIOBÓJCZE
POM. Nr 1, 2, 3, 8
POM. Nr 4, 5, 6, 7
REZERWA
OŚWIETLENIE BEZPIECZEŃSTWA
POM. Nr 1, 3, 5, 6
POM. Nr 2
POM. Nr 4, 8
WENTYLATORY 2W, 3W/1, 3W/2
STEROWANIE wg. KLIMA-WENT
INSTALACJE TELETECHNICZNE
SYSTEM KLIMA - WENT 1N, 1W, 1aW, 1bW
WYKŁADZINA
DRZWI
OKNA
STROP PODWIESZANY
WOD, KAN, CO
KANAŁY KLIMA - WENT
SZYNA WYRÓWNAWCZA
POM. Nr 2
POM. Nr 4
POM. Nr 7
ILOŚĆ [SZT]
MOC [kW]
Σ Pi = 2,25 kW
Σ Po = 1,80 kW
Io = 2,80 A
Σ Pi = 2,97 kW
Σ Po = 1,82 kW
Io = 2,82 A
Σ Pi = 4,00 kW
Σ Po = 3,20 kW
Io = 4,97 A
ARCHIMED
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT IDEOWY
SKALA - -
NUMER RYS. 3
DATA 08.2011


297 x 420
INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU
INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU
HTKSHekw 2x 2x 0,8
PETLA 163 WG DOKUMENTACJI PPOŻ
DO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU KD-1
POZIOM PARTERU SEGMENT "B"
12x UTP kat. 6 4x 2x 0,5
Z WNĘKI TELETECHNICZNEJ SEGMENT "E"
POM. 7
POM. 4
POM. 2
PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH RVKL / Kmet
CENTRALKA DOMOFONOWA
UNIFON POM. Nr 7
ŚLUZA MATERIAŁOWA POM. Nr 6
ŚLUZA MATERIAŁOWA POM. Nr 4
TABLICA TS - 04/5
DRZWI ŚLUZ POM. Nr 5, 6
WEJŚCIE Z KORYTARZA 3
Z SYSTEMU PPOŻ MS-1
KD -1
LEGENDA:
CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA DYMU Z GNIAZDEM ADRESOWALNYM I WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA
CZUJKA OPTYCZNA DYMU Z GNIAZDEM ADRESOWALNYM
ZESTAW KASETY WYWOŁAWCZEJ Z KLAWIATURĄ SZYFRUJĄCĄ
RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY REWERSYJNY
RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY REWERSYJNY Z PAMIĘCIĄ JEDNEGO OTWARCIA
RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY
GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE 2x RJ 45 cat 5
PRZYCISK DZWONKOWY
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY - BLOKUJE OTWARCIE DRZWI BEZ ZAMKNIĘCIA PRZECIWNYCH
ZASILACZ BUFOROWY 230 V~/12 V DC / 3 A Z AKUMULATOREM 7 Ah
MODUŁ STERUJĄCY
ARCHIMED
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJE TELETECHNICZNE SCHEMAT IDEOWY
SKALA - -
NUMER RYS. 5
DATA 08.2011